

# ATLA LED

Konkurrencedygtigt udendørsarmatur med den nyeste LED teknologi.  
ATLA LED har fokus på energieffektivitet.



ATLA LED er et robust og energieffektivt armatur, og det er velegnet både til nye anlæg og som erstatning for ældre og ineffektive gadearmaturer. ATLA opfylder de seneste europæiske produktdirektiver. Er let at vedligeholde og er IP65 og klasse II.

ATLA har et vendbart bagstykke, der muliggør såvel topmontage som montage på mastearm. For begge montageformer gælder det, at bagstykket vendes som ønsket, hvorefter det fastgøres med 2 unbracoskruer.

Montage og vedligeholdelse udføres uden behov for ekstra værktøj, og armaturhuset fastgøres på bagstykket ved hjælp af to kraftige sikkerhedsclips i stål. Den hurtige og enkle montage er meget tidsbesparende, hvilket gør ATLA til en lønsom investering også i nye anlæg.

## LED modul

ATLA LED er bestykket med LED modulet "Fortimo LED LLM 1800 21W/740"

**Levetid:** 50.000 timer (ved ta 25° C, 70 % bevaret lysudbytte)

**Lysstrøm:** 1800 lumen

**Systemeffekt:** 28W

**Farvetemperatur:** 4000K

**Ra indeks:** 70

## Udførelse

Armaturhus og bagstykke: Støbt aluminium (SS4263/ EN AB44300) lakeret silver. Armaturet kan fås i andre RAL farver på forespørgsel. Afskærmning: Hærdet plan glasafskærmning eller svagt buet polycarbonat.

## Specifikationer

 Leveres inkl. lyskilde

| Type                    | Vægt kg | EAN-nr.         |
|-------------------------|---------|-----------------|
| ATLA LED LLM 21W EFL 8M | 5.1     | 73.19870.439685 |
| ATLA LED LLM 21W ESH 8M | 5.1     | 73.19870.439692 |

EFL - plan glas

ESH - svagt buet afskærmning

## Installation/Montering

Monteres på Ø60 mm mastetop eller mastearm og fastgøres på mast med 2 unbracoskruer. Det vendbare bagstykke muliggør såvel topmontage som montage på mastearm, og armaturhuset fastgøres ved hjælp af to kraftige, vandalsikre stålclips. Anbefalet monteringshøjde 3,5–5 m. Alle komponenter er monteret på eludstyrpladen, som hurtigt kan løses ved hjælp af to skruer og udskiftes efter behov.

Afskærmning og pakning kan skiftes ved at løsne 4 skruer.

Leveres med 8 m præmonteret kabel for hurtig og enkel montage.

