

Chalice LV Kits

QR/QR-CB (HMG/HRG) GU5.3 35 - 50W
EN 60598
(transformer)
IP20 (Faste versioner IP44)

Chalice LV er en serie indbyggede 12V downlights for 35W eller 50W lavvolt halogen lyskilder



Chalice LV Fast, børstet aluminium



Chalice LV Justerbar 0-25°, antik messing




Chalice LV Justerbar 0-25°, børstet aluminium




Chalice LV Justerbar 0-25°, hvid



Varibox halogen



Chalice LV Fast



Chalice LV Justerbar 0-25°

- Dekorativ belysning til butikker, udstillinger, display- og receptionsområder
- Leveres komplet med 50W lavvolt halogen lyskilde og en 60VA dæmpbar elektronisk transformer eller 3x35W lyskilder komplet med en 105VA dæmpbar elektronisk transformer
- Let lyskildeskift
- 4000h 38° lyskilde inkluderet
- Præcis styring af lyset
- Hurtig installation med 2 fjederclips
- Vælg mellem hvid, krom, messing, antik messing (guld effekt finish) eller børstet aluminium
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Chalice familien

Udførelse

Armatur: Armaturhus i støbt aluminium/zink i hvid, krom, messing (guld-effekt finish), antik messing eller børstet aluminium.

Tilslutning i 2 x 2,5 mm² klemrække.

Installation/Montering

I loft uden isolering:

Chalice LV indbygges i loft ved hjælp af to fjederbeslag. Kan monteres i lofter med 1-30 mm loftstykkel. Aftagelig fjeder letter udskiftning af lyskilden.

I loft med isolering: Ved montage i isolerede lofter er respektafstanden minimum 100 mm ved siden af og over armaturet. Armaturet kan eventuelt beskyttes ekstra mod nedfaldende elementer fra oven med en varibox, der fås som tilbehør. Brug af varibox er ikke påkrævet. Sløjfning ikke mulig.

Tilsluttes 2x2,5 mm² klemrække.

Chalice LV Kit 3x35W leveres med 0,4 m ledning på armaturets primær side og 2 m ledning mellem armaturerne. Kittet er inkl. transformer, der er forberedt for elektronisk dæmp. Lyskilder medfølger. Chalice LV Kit 50W leveres med 0,4 m ledning og transformer, der er forberedt for elektronisk dæmp. Lyskilde medfølger.

Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilder og transformer. Versioner med 35W leveres i 3-stk. blisterpakning, versioner med 50W leveres i 1-stk. blisterpakning.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Chalice LV KIT, fast				
CHALICE LV FIXED 3X35W QR-CB TD WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,9	73.19870.353073
CHALICE LV FIXED 3X35W QR-CB TD AL	HMG/HRG	GU5.3	0,9	73.19870.354193
CHALICE LV FIXED 3X35W QR-CB TD ANT	HMG/HRG	GU5.3	0,9	73.19870.354209
CHALICE LV FIXED 3X35W QR-CB TD BRA	HMG/HRG	GU5.3	0,9	73.19870.354216
CHALICE LV FIXED 3X35W QR-CB TD CHR	HMG/HRG	GU5.3	0,9	73.19870.354223
CHALICE LV FIXED 1X50W QR-CB TD WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,4	73.19870.354605
Chalice LV KIT, justerbar				
CHALICE LV 0-25° 3X35W QR-CB TD WHI	HMG/HRG	GU5.3	1,2	73.19870.354407
CHALICE LV 0-25° 3X35W QR-CB TD AL	HMG/HRG	GU5.3	1,2	73.19870.354438
CHALICE LV 0-25° 3X35W QR-CB TD ANT	HMG/HRG	GU5.3	1,2	73.19870.354445
CHALICE LV 0-25° 3X35W QR-CB TD BR	HMG/HRG	GU5.3	1,2	73.19870.354452
CHALICE LV 0-25° 3X35W QR-CB TD CHR	HMG/HRG	GU5.3	1,2	73.19870.354469
CHALICE LV 0-25° 1X50W QR-CB TD WHI	HMG/HRG	GU5.3	0,5	73.19870.354629
Varibox halogen				
VARIBOX HALOGEN				40.24318.525112

WHI - Hvid, AL - Børstet aluminium

ANT - Antik messing

BRA - Messing

CHR - Krom

TD - Dæmpbar elektronisk transformer

TR - Magnetisk transformer