







Troika

	HST (ST)	E40	250-600W
	HIT (MT)	E40	250-400W
	HST-DE (SD)	FC2	250-400W
	HIT-DE (MD)	FC2	250-400W
EN 60598			
850° Brandhæmmende			
IK08 Uden frontgitter		IK10 Frontgitter	
			

Asymmetrisk projektør med enestående optik med plan glasafskærmning og vandret lysåbning, hvilket giver god lyskontrol og minimal blænding

- Ideel både til sport og arkitektur
- Vælg mellem 250/400W metal-halogen og 250/400/600W højtryksnatrium
- Tre fatningsindstillinger som giver hhv. 60°, 65° og 70° udstrålingsvinkel
- Hurtig og let indstilling af fatning
- Ideel til boldbaner og parkeringspladser. Troika med fast lyskildeposition på 45° er velegnet til svømmehaller
- Bredt udvalg af tilbehør

Udførelse

Armatúr: Armatúrhus í stöbt, grlakeret aluminium (RAL 7012). Bøjle i grålakeret, galvaniseret stål (RAL 7012). Låg over el-udstyr og beslag ved glasafskærmning i glasfiberarmeret polyamid samt bolte og skruer i rustfri stål. Afskærmning: 5 mm hærdet glas. Reflektor: Anodiseret blank aluminium. Tilbehør: Udført i aluminium. Troika fast 45° er forsynet med en optik særligt egnet til svømmehaller. Udstrålingsvinklen er på max 45°, således lyset ikke reflekteres/spejles på vandoverfladen. I stedet transmitteres lyset gennem vandet, hvorved sigtbarheden i bassinet optimeres.

Installation/Montering

Montering: Monteres på væg, mast eller travers ved hjælp af bøjle. Bøjlen er forsynet med Ø22 mm monteringshul i midten og yderligere to Ø15 mm huller 100 mm fra det centrale hul. Ved lyskildeskift løsnes fire unbracoskruer og beslagene skydes til side. Glasset er hængslet fast og kan hænges frit.

Tilslutning: El-udstyr tilsluttes i separat rum bag projektøren via forskruring for 7,5-13 mm kabel. Mulighed for sløjfning ved montering af yderligere en forskruring i udslagshul.



Piancavallo Skøjtehal, IT.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Troika variabel 60-70°				
TROIKA 250W 230V HID/E40 60/70D	ST/MT	E40	17,5	73.19870.281062
TROIKA 400W 230V HID/E40 60/70D	ST/MT	E40	17,5	73.19870.281079
TROIKA 600W 230V HID/E40 60/70D	ST/MT	E40	21,9	73.19870.281086
TROIKA 250W 230V HIT OSRAM VARIABLE E40	MT	E40	17,5	73.19870.281093
TROIKA 400W 230V HIT/E40/OS 60/70D	MT	E40	19,0	73.19870.281109
TROIKA 250W 230V HIT/E40/OS 60/70D40	MT	E40	17,5	73.19870.281130
TROIKA 400W 230V HIT/E40/OH 60/70D40	MT	E40	19,0	73.19870.281147
TROIKA 250W 230V HST-DE/FC2/OS 60/70D	SD	FC2	17,5	73.19870.281154
TROIKA 400W 230V HST-DE/FC2/OS 60/70D	SD	FC2	19,0	73.19870.281161
TROIKA 250W 230V HIT-DE/FC2/OS 60/70D	MD	FC2	17,5	73.19870.281178
TROIKA 400W 230V HIT-DE/FC2/OS 60/70D	MD	FC2	19,0	73.19870.281185
Troika fast 45°				
TROIKA 250W 230V HID/E40 45D	ST/MT	E40	17,5	73.19870.281192
TROIKA 400W 230V HID/E40 45D	ST/MT	E40	17,5	73.19870.281208
TROIKA 600W 230V HID/E40 45D	ST/MT	E40	21,9	73.19870.281215
TROIKA 250W 230V HID/E40/OS 45D	ST/MT	E40	17,5	73.19870.281222
TROIKA 400W 230V HID/E40/OS 45D	ST/MT	E40	19,0	73.19870.281239
TROIKA 250W 230V HIT/E40/PH 45D	MT	E40	17,5	73.19870.281246
TROIKA 400W 230V HIT/E40/PH 45D	MT	E40	19,0	73.19870.281253
TROIKA 250W 230V HST-DE/FC2/OS 45D	SD	FC2	17,5	73.19870.281260
TROIKA 400W 230V HST-DE/FC2/OS 45D	SD	FC2	19,0	73.19870.281277
TROIKA 250W 230V HIT-DE/FC2/OS 45D	MD	FC2	17,5	73.19870.281284
TROIKA 400W 230V HIT-DE/FC2/OS 45D	MD	FC2	19,0	73.19870.281291
Tilbehør				
TROIKA KLASSE I OMFORMER-KIT			0,1	34.13832.139003
TROIKA RØDT FILTER			1,6	34.13832.144236
TROIKA BLÅT FILTER			1,6	34.13832.142690
TROIKA GRØNT FILTER			1,6	34.13832.144243
TROIKA GULT FILTER			1,6	34.13832.144250
TROIKA JUSTERBAR LAMELAFSKÆRMNING			3,3	34.13832.142676
TROIKA BARNDØOR 2 STK (x2)			1,1	34.13832.142706
TROIKA FRONTGITTER			2,0	34.13832.142683
TROIKA FAST LAMELAFSKÆRMNING			1,0	34.13832.142713

OS - Osram, PH - Philips

