

SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Basisprogrammeringsværktøj

Art. nr. 96240295

Anvendelse

Switchlite CC Programmer er en kompakt infrarød fjernbetjening beregnet til grundlæggende programmering af IR-aktiverede Sensalite-produkter. Programmeringen er fjernbetjent og kan derfor udføres fra jorden (7 m er IR-rækkevidden).



Funktionsbeskrivelse

Afhængigt af produktet, som skal programmeres, kan Switchlite CC Programmer bruges til at konfigurere funktioner og parametre såsom: Timeout, lux on/off level, følsomhed, bevægelsestest, valgbar belastningstype, burn-in, tilstedeværelse/fraværs-tilstand. Grundlæggende styring af belysningen er også muligt med On/Off og øg/dæmp-funktioner. Switchlite CC Programmer kan inkludere indstillinger, der ikke bruges på enheden, der programmeres. Standard- og specialindstillinger er nærmere beskrevet i de aktuelle enheders installationsanvisninger.

Tekniske data

Dimensioner	86 x 67 x 4 (L x B x H, i mm)
Vægt	Ca. 0.017 kg
Batteritype	3 V DC lithium-batteri CR2025 (medfølger enheden)
IR-område	7m
Driftstemperatur	0 to 35° C
Fugtighed	5 til 95 % ikke-kondenserende
Overensstemmelse	EMC-2004/108/EC