






Fata Morgana Pendel

	TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
	QT (HSG)	B15d	150W
	QT-DE (HDG)	R7s	300-1000W
EN 60598	IP20		

Fata Morgana forener med sine harmoniske buer og lige linier innovativt design med klassisk, stilren elegance. Pendlen fås både med og uden oplys

Design: Arne Nilsson

- Elegant og klassisk storrumpendel i fire størrelser
- Bestykses med kompakt-lystofrør eller halogenlyskilde
- Leveres med 4 m hvid ledning
- Pendel diameter fra 600 mm til 1150 mm

- Familie med pendel, væg, loft og gulvstander
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Fata Morgana familien



Fata Morgana m/uplight




Fata Morgana u/uplight

Udførelse


Armatúr:
600/800/1000/(1150) mm
hovedskærm og Ø320/350
overskærm i aluminium,
pulverlakeret hvid.

Installation/Montering


Montering: Fata Morgana Pendel, nedhænges i tre hvide ledninger. Leveres med 4 meter ledning, ledningslængde kan justeres i medfølgende loftsåse, der monteres på loftsbeslag. Tilslutning: Tilslutning sker til 3x6 mm² klemrække - skjult installation. Versioner med oplys har separat tænding. Forkobling i TC-T version er placeret i over/underskærm.




Med uplight 800/1000/1150




Uden uplight 800/1000/1150



Uden uplight 600 (1 x 150W QT)



Uden uplight 800P/1000P



FATAMORGANA 1000/350 HFA
4 x 42W TC-TEL
ULOR: 23% DLOR: 31% LOR: 54%

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Fata Morgana Pendel m/uplight, hvid				
FATA MORGANA 800/320 500W/300W QT/DE	HDG	R7s	6,8	57.03491.103124
FATA MORGANA 1000/350 1+3X42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-4	9,7	57.03491.126963
FATA MORGANA 1000/350 4X42W TC-TEL HFA	FSM	GX24q-4	9,7	57.03491.138041
Fata Morgana Pendel, hvid				
FATA MORGANA 600 1X150W QT	HSG	B15d	2,9	57.03491.103070
FATA MORGANA 800 1X500W QT-DE	HDG	R7s	4,5	57.03491.103087
FATA MORGANA 1000 3X42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-4	7,2	57.03491.126970
FATA MORGANA 1000 3X42W TC-TEL HFA	FSM	GX24q-4	7,2	57.03491.138058
Tilbehør				
FATA MORGANA Glaskrave			0,8	57.03491.139352